Création d'un format

de papier personnalisé

Dans l'onglet **Réglages** de la fenêtre principale de Caldera, ouvrir **ServerAdmin**.



Sélectionner l'imprimante désirée, puis cliquer sur Configurer.

Serveur	Туре	Statut		
StylusPro4880	Imprimante	en cours		
StylusPro4900	Imprimante	en cours		
SureColor-S30600	Imprimante	en cours		
SureColor-S70600-10c	Imprimante	en cours		
ColorPainterH2-745-8C	Imprimante			
Roland-XJ640	Imprimante			
ValueJet-1638	Imprimante			
ValueJet-1624	Imprimante			
MimakiJV5-1305	Imprimante			
Mimaki-JV34-6c	Imprimante			
				 202

Choisir l'onglet **Pages** et cliquer sur **Créer** dans la partie « Pages disponibles ».

				- Résolutio	ons disponib	les —			
Résolution	Etiquette	Taille d	le la goutte			_	_		1 Créer
360	360	7 15 2	7 15 20.8						5
720	720×360	7 15 2	7 15 20.8						Supprimer
720	720	5.9 12	5.9 12.5 20.8						
1440	1440x720	3.5 5.	9 12.5						Editer.
2880	2880×1440	3.5 5.	5 12.5						
0	LOODATTTO	010							
Nom		Type	Largeur	Hauteur	Gauche	Droite	Supérieure	Inférieure	Créer
Letter		Feuille	21.59	27.94	0.30	0.30	0.30	1.4	\sim
A3		Feuille	29.70	42.00	0.30	0.30	0.30	1.4	Dupaduer
SuperA3		Feuille	32.90	48.30	0.30	0.30	0.30	1.4	Supprimer
A2		Feuille	42.00	59.40	0.30	0.30	0.30	1.4	Denov Contents
La companya da		Feuille	17.60	25.00	0.30	0.30	0.30	1.4	Editer.
85		Feuille	25.70	36.40	0.30	0.30	0.30	1.4	
85 84		Pouloou	35.40	51.50	0.30	0.30	0.30	1.4	
85 84 83 801112		noureau	40.64		0.30	0.30	0.30	0.3	
85 84 83 Roll17 Roll16		Kouleau			0.30	0.30	0.30	0.3	
85 84 83 Roll17 Roll16 Roll14		Rouleau	35.56						
85 84 83 Roll17 Roll16 Roll14		Kouleau Rouleau	35.56						
B5 B4 B3 Roll17 Roll16 Roll14		Rouleau Rouleau	35.56						

Dans la fenêtre qui s'affiche, vous n'avez plus qu'à renseigner les différentes informations demandées : Nom du format, largeur du format, hauteur s'il s'agit d'un format feuille, marges techniques.

Il est préférable de ne pas mettre d'espaces dans le nom du Format. Validez en cliquant sur Ok.

Nom : I
Type : 👝 Rouleau 🔿 Feuille
Largeur : Hauteur :
Marges
Gauche : 0.2964 Droite : 0.2964
Supérieure : 0.2964 – Inférieure : 0.2964 –
Décalages
X : 0.0000 Y : 0.0000

Enfin, fermer la fenêtre Server-admin en cliquant sur valider. Une fois le mot de passe (caldera) rentré, le driver va se réinitialiser et le nouveau format sera alors rajouté.