Tuto : Installer un profil dans Epson Edge Print

Le RIP Epson Edge Print est fourni avec un ensemble de profils génériques. Il est aussi possible d'acquérir des profils clé en main, validés par l'ingénierie Epson, et disponibles dans Edge Dashboard. Voici maintenant un tutoriel vous décrivant les étapes pour intégrer vos propres profils. Pour rappel, Epson Edge Print n'est pas doté d'un moteur de création de profils ICC. Ce qui veut dire qu'il vous faudra faire appel à un logiciel tiers spécialisé pour les réaliser. Pixel Tech peut aussi vous fournir cette prestation.

Une fois que le profil ICC est réalisé, il reste quelques opérations à accomplir pour l'intégrer à votre RIP.

1- Création du média

L'ensemble de vos réglages d'impression se trouvent dans la gestion des pré-réglages (Menu outils>Gérer préréglages)



1447 Route de Lyon - 07430 DAVEZIEUX
Tél :+33(0) 4 75 69 00 40 - Fax +33(0) 4 75 69 00 48
info@pixeltech.fr - http://www.pixeltech.fr - blog.pixeltech.fr

Là, dans la section *Gérer infos impr*, vous trouverez la liste des médias configurés pour votre imprimante.On trouve ici les réglages génériques fournis par Epson et éventuellement ceux qui ont été rajoutés par la suite. Nous vous invitons à laisser les préréglages génériques vierges de toute modification et de cliquer sur ajouter afin de créer une nouvelle section.

Cliquez sur *Créer nouveau* puis *poursuivre*. Un champ vous invite à dénommer votre média, et définir son type (vinyl adhésif, film, papier…). Donnez-lui un nom clair. La référence du fabricant reste le meilleur nom possible.

Automatiquement, sous *Générique*, une nouvelle section est créée qui contient votre nouveau média, dans la matière adéquate.

2- Création des résolutions

Sélectionnez votre nouveau média et éditez-le.



1447 Route de Lyon - 07430 DAVEZIEUX
Tél :+33(0) 4 75 69 00 40 - Fax +33(0) 4 75 69 00 48
info@pixeltech.fr - http://www.pixeltech.fr - blog.pixeltech.fr

Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous pouvez modifier son nom, le nom du groupe auquel il appartient (pour rassembler tous les médias d'un même fabricant par exemple), et définir à quel emplacement machine il est lié (identifiant support).

Cliquez sur *ajouter* pour définir une première résolution d'exploitation.

Toutes les résolutions disponibles pour une imprimante et un type de machine sont proposées.



Une fois le mode de fonctionnement sélectionné cliquez sur *Réglage*… pour définir la limite d'encrage que vous aurez préalablement définie avec **l'outil IDF ChartPrintTool**. Cette limite a déjà été définie pour pouvoir créer le profil ICC.



1447 Route de Lyon - 07430 DAVEZIEUX
Tél .+33(0) 4 75 69 00 40 - Fax +33(0) 4 75 69 00 48
info@pixeltech.fr - http://www.pixeltech.fr - blog.pixeltech.fr

Validez avec *OK*.

3- Association du média et du profil ICC

Lors de l'étape suivante, définissez quel profil ICC utiliser avec ce nouveau média.



Cliquer sur poursuivre vous permettra de renommer le mode d'impression. Nous vous invitons à garder le nom proposé et éventuellement l'enrichir, notamment si vous êtes en phase de tests (indiquer la limite d'encrage par exemple).



Votre profil est terminé et désormais disponible pour imprimer.

1447 Route de Lyon - 07430 DAVEZIEUX
Tél .+33(0) 4 75 69 00 40 - Fax +33(0) 4 75 69 00 48
info@pixeltech.fr - http://www.pixeltech.fr - blog.pixeltech.fr