



Nettoyage de la tête en cas de problèmes - S9100

Si malgré des nettoyages de la tête auto, léger, moyen, lourd et après avoir nettoyé la tête et les capuchons manuellement vous avez toujours des buses obstruées, effectuez cette procédure.

ATTENTION ce nettoyage nécessite plusieurs poches de Cleaning, assurez-vous d'en avoir assez avant d'entamer la procédure.

Vérifiez quelles couleurs contiennent des floues ou des manques à l'aide d'un motif de vérification des buses pour sélectionner les zones à nettoyer. Sélectionnez **Toutes les buses** s'il y a des sections floues ou manquantes sur l'ensemble.

Ce **Nettoyage de la tête** utilise le nombre suivant de réservoirs de **Cleaning** :

- Lorsque des lignes spécifiques sont sélectionnées dans **Sélectionner les buses : Nombre de sélections x2**
- Lorsque **toutes les buses** est sélectionné : **10 pour Mode 10 couleurs et 11 pour Mode couleur avec Blanc (WH)**

Pour effectuer la procédure, appuyez sur Menu (), puis appuyez sur **Nettoyage de la tête (tout en bas du menu)** puis suivez la procédure.

